

CATALOGUE

BỘ ĐỔI ĐIỆN POWER INVERTER SIN CHUẨN BET300S, KHÔNG KÈM BỘ NẠP ẮC QUY

STT	Tên hạng mục	Thông số	Hình ảnh
1	Công suất vận hành liên tục:	300W	  
2	Dòng điện ngõ ra	6A	
3	Dải điện áp vào DC:	DC10V-DC15.5V	
4	Hệ số công suất:	0.9	
5	Dải điện áp đầu ra cấp cho tải:	AC220±5%	
6	Tần số ngõ ra:	50±/ 1Hz	
7	Nhiệt độ làm việc lớn nhất:	< 65°C	
8	Hiệu suất tối đa:	> 93%	
9	Cắt bảo vệ quá áp trên Ắc quy:	>DC15.5V	
10	Báo tín hiệu sụt áp trên Ắc Quy:	DC10.5±0.3V	
11	Cắt bảo vệ hạ áp trên ắc qui:	<DC10V	
12	Bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch	Có	
13	Nguồn Ắc quy cung cấp:	DC12V	
14	Hệ số biến dạng sóng hài THD:	≤5%	
15	Quạt làm mát không khí	Có	
16	Thời gian vận hành ở tải định mức 100% tải (h)	Theo dung lượng Ắc quy	
17	Thời gian vận hành quá tải 110% tải (h)	10 phút	
18	Độ ồn trong khoảng 1m	40dB	
19	Bảo hành	12 tháng	
20	Chế độ đèn LED chỉ thị:	LED	
	- Điện áp lưới	Có	
	- Điện áp ắc quy	Có	
	- Tín hiệu quá tải:	Có	
21	Kích thước (dài x rộng x cao):	172*150*58mm	
22	Khối lượng	1.28kg	
23	Bảo hành	12 tháng	

CTY CP TV & TĐD TÂN TRUNG NAM
GIÁM ĐỐC

VŨ TRUNG NAM